

## ПРЕДМЕР

електро радова на објекту "Драган Маринковић" Адрани

опис позиције	ј. мере	количина	ј. цена	износ
<b>ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>				
1 Демонтажа уградне троредне спратне табле са аутоматским осигурачима ком.20, ФИД склопком 63/0.5A ком.1, прекидачима ком.2. Обрачун пауш.	пауш	1,00 x	=	
2 Демонтажа ел.инсталације, кабла за монофазне утичице (умртвљивање), делом на ОГ обујмицама и каналицама, монофазне утичице ком.25, прекидаче ком.25. Предвидети све потребне радње које су неопходне за демонтажу наведене опреме. Обрачун пауш.	пауш	1,00 x	=	
3 Испорука и уградње уградне троредне спратне табле са уградњом постојеће опреме: аутоматским осигурачима ком.20, ФИД склопком 63/0.5A ком.1, прекидачима ком.2. Обрачун пауш.	пауш.	1,00 x	=	
4 Испорука материјала и израда инсталације монофазног утичног места каблом типа N2XH 3x2.5mm <sup>2</sup> . Кабл водити од спратне табле до потрошача са штемовавањем и крпљењем оштећених површина са враћање у првобитно стање (бојење белом бојом). Просечна дужина 15. Обрачун по ком.	ком.	31,00 x	=	
5 Испорука и уградња дупле монофазне утичице 16A, 250V. Обрачун ком.	ком.	20,00 x	=	
6 Испорука и уградња ОГ монофазне утичице 16A, 250V. Обрачун ком.	ком.	10,00 x	=	
7 Испорука и уградња једнополних и серијских прекидача 10A, 250V. Обрачун ком	ком.	20,00 x	=	
8 Испорука и уградња тастер звона са индикацијом Обрачун ком	ком.	2,00 x	=	
9 Реконструкција РО котларнице. Демонтажа старих ЕЗ осигурача ком.48, склопке ком.8, биметала ком.8, гребенастих прекидача ком.11 и остале опреме. Обрачун пауш.	пауш	1,00 x	=	
10 Испорука и уградња опреме у постојећи РО котларнице: * аутоматски осигурачи 25A ком.48 * Склопке Ц40 ком.8 * Биметали 0,5-2A ком.8 * Гребенасти прекидач 25A ком.9 * Гребенасти прекидач 40A ком.1 * Гребенасти прекидач 63A ком.1 * Сигналана сијалица зелене боје ком.9 * Сигналана сијалица црвене боје ком.9 * Уводници ПТ ком.25 Обележавање ормана, атести, чишћење и фарбање ормана. Обрачун ком	ком.	1,00 x	=	